

# Комплект корпуса расширения MAP

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Подходит для источника электропитания, 2 батарей 18 Ач и 2 модулей LSN
- ▶ Возможно расширение системы MAP

В комплект корпуса расширения MAP входят один корпус расширения, контакт несанкционированного вскрытия корпуса расширения, один комплект замка для корпуса и одна клеммная колодка переменного тока. В корпусе расширения можно разместить один блок питания 150 Вт MAP и до двух аккумуляторных батарей емкостью 18 Ач либо четыре шлюза MAP LSN. Корпус устанавливается на крепление 48 см (19 дюймов).

## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Австрия	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Германия	VdS	G114050 ICP-MAP0120
Европа	CE	EN 55022, EN 50130-4, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, EN 60950-1 MAP 5000 family
Польша	TECHO M	03-16-o ICP-MAP5000

## Состав изделия

Кол-во	Компонент
1	Сборка корпуса
1	Комплект принадлежностей <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 контакт несанкционированного вскрытия корпуса расширения MAP (ICP-MAP0055)</li> <li>• 1 клеммная колодка для подключения сети пер. тока MAP (ICP-MAP0065)</li> <li>• 1 комплект замка для корпуса MAP (ICP-MAP0060)</li> </ul>
1	Комплект оборудования <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 винтов TORQ (M4 x 8 мм, тип A)</li> </ul>
1	Документация. Шаблон для установки

## Техническое описание

### Механические характеристики

Размеры, см (В x Ш x Г)	43.6 x 44.3 x 11.2
Вес, г	780

Материал	Холоднокатаная сталь толщиной 1,5 мм
Цвет	Белый
<b>Условия эксплуатации</b>	
Класс защиты	IP30
Уровень безопасности	IK06
Класс защиты от окружающей среды	II: EN50130-5, VdS 2110
Использование	В помещении

### Информация для заказа

#### Комплект корпуса расширения MAP

В комплект входят один корпус расширения, контакт несанкционированного вскрытия модуля расширения, один комплект замка для корпуса и одна клеммная колодка переменного тока.  
номер для заказа **ICP-MAP0120**

#### Дополнительные аксессуары

##### Поворотная монтажная рама для MAP

Устанавливается внутри корпуса панели или модуля расширения для установки дополнительных системных модулей (не более шести).  
номер для заказа **ICP-MAP0025**

##### Дополнительная монтажная рама для MAP

Дополнительная монтажная пластина, на которую устанавливается один или два преобразователя напряжения 12 В и одна плата предохранителей SIV или модуль AT 2000.  
номер для заказа **ICP-MAP0020**

##### Дополнительная монтажная рама EMIL для MAP

Дополнительная монтажная рама, на которую можно установить один модуль ISP-PCBA-EMIL и либо один релейный модуль IMS-RM, либо один преобразователь напряжения ICP-MAP0017. Она также подходит для всех стандартных дополнительных модулей с тремя отверстиями.  
номер для заказа **ICP-MAP0021**

##### Контакт несанкционированного вскрытия модуля расширения для MAP

Устанавливается в корпус расширения MAP  
номер для заказа **ICP-MAP0055**

##### Распределитель предохранителей SIV 28

Для контролируемого предохранения устройств, подключенных к таким панелям, как MAP5000; до 5 предохранителей  
номер для заказа **SIV 28**

##### Клеммная колодка для подключения сети переменного тока для MAP

Клеммная колодка для подключения источника питания к блоку питания 150 Вт MAP.  
номер для заказа **ICP-MAP0065**

#### Комплект для установки MAP в стойку

Кронштейны и крепежные детали для подготовки корпуса расширения к установке в стойку. В комплект **не** входят детали, предназначенные непосредственно для установки  
номер для заказа **ICP-MAP0035**

#### Комплект замка для корпуса MAP

Замок, два ключа и две пломбы для запираения корпуса панели MAP, корпуса питания MAP или корпуса расширения MAP.  
номер для заказа **ICP-MAP0060**

**Представлен (кем/чем):**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)